







- **F1 (ore di punta):** dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì
- **F2 (ore intermedie):** dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00 dal lunedì al venerdì e dalle 7:00 alle 23:00 del sabato
- **F3 (ore fuori punta):** dalle 00:00 alle 7:00 e dalle 23:00 alle 24:00 dal lunedì al sabato e tutte le ore della domenica e dei giorni 1° e 6 gennaio; lunedì dell'Angelo; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8, 25 e 26 dicembre.

Sul display appariranno alternativamente le sigle F1, F2, F3 corrispondenti alla fascia oraria applicata al momento della visualizzazione; per esempio, apparirà la sigla F1 dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì.

I prelievi saranno pertanto registrati secondo le suddette fasce orarie previste dall'Autorità:

- 1) la fascia oraria F1;
- 2) la fascia oraria F2;
- 3) la fascia oraria F3.

### **Prelievo di potenza**

Il contatore elettronico consente, per un periodo illimitato, la disponibilità di una potenza superiore del 10% rispetto alla potenza impegnata, sottoscritta a livello contrattuale. Per esempio, per un contratto da 3 kW è possibile prelevare senza limiti di tempo fino a 3,3 kW. Inoltre, se si superano i 3,3 kW, per almeno 3 ore è possibile prelevare fino a 4 kW. Se si preleva oltre i 4 chilowatt il dispositivo per il controllo della fornitura di energia elettrica scatta entro quattro minuti.

### **Monitoraggio consumi**

Visualizzando la cosiddetta "potenza istantanea", aggiornata ogni 2 minuti, è possibile verificare la potenza utilizzata dai singoli apparecchi e acquisire una maggiore consapevolezza dei propri consumi. Per conoscere l'assorbimento del singolo elettrodomestico basta spegnere tutti gli altri apparecchi elettronici presenti in casa e lasciare acceso solo quello di cui si vuole conoscere la potenza utilizzata.

### **La privacy dei tuoi dati**

I dati rilevati tramite il sistema di Telegestione sono unicamente quelli essenziali per la gestione del contratto di fornitura dell'energia elettrica, in conformità alla normativa vigente.